



Product Data Sheet

CS1750

Lecteur de proximité

CS1750

Le Lecteur de proximité CS1750 est la combinaison d'un lecteur de proximité et d'un report d'information à LED. Il a été conçu pour être utilisé en combinaison avec la gamme intrusion CSX75.

Son design élégant, vous permet de le placer presque partout dans la maison. Vous pouvez choisir un montage en saillie ou encastrer. Il s'intègre dans une boîte d'encastrement électrique standard lorsque vous retirez sa face arrière.

Son buzzer vous informe des événements et les leds offrent des indications visuelles sur l'état des 8 zones du système.

L'ajout d'une nouvelle carte d'utilisateur est facile. Programmer le mode et passer la carte devant le lecteur. Il suffit d'effectuer l'opération une fois et l'information est automatiquement envoyée à tous les lecteurs connectés au système. Chaque lecteur CS1750 prend en charge trois modes de badgeage, simples, doubles ou triples, pour s'adapter aux besoins de l'installation.

Le CS1750 est doté d'une sortie relais programmable 1Amp/24Vcc et qui peut être utilisé pour commander une gâche électrique.

Avec utilisation de la CS1750, vous serez en mesure, d'armer et de désarmer votre système, être informé des déclenchements, de contrôler des modules X-10, ouvrir des portes, allumer et éteindre des lumières et beaucoup plus.

Le CS1750 a également un bornier débrochable pour faciliter le câblage et une protection contre des tentatives de sabotages et d'ouverture.

Le CS1750 est conçu pour un usage intérieur uniquement



Caractéristiques

- Un design élégant
- Fixation en saillie ou encastré
- S'intègre dans une boîte d'encastrement électrique standard
- Indications de service et d'état du système
- Son buzzer vous informe des événements et les leds offrent des indications visuelles sur l'état des 8 zones du système
- Prend en charge trois modes de badgeage, simples, doubles ou triples
- Programmable via le logiciel de clavier ou en Téléchargement
- Jusqu'à 8 partitions par lecteur
- Armer et de désarmer votre système
- Boîtier amovible pour faciliter le câblage électrique
Bornier amovible pour faciliter le câblage électrique
- Sortie relais programmable 1Amp/24Vcc et qui peut être utilisé pour commander un
- Conçu pour un usage intérieur uniquement
- Sirène intégrée

CS1750

Lecteur de proximité

Caractéristiques techniques

Puissance d'exploitation	10.5-14 Vcc fournie par le bus NetworX
Température de fonctionnement	0 to 49°C
Humidité relative max	93 %
Courant en veille	30 mA
Courant en fonctionnement	120 mA maximum
Contacts à relais	1 A at 24Vdc resistive load
Dimensions	86 mm x 86 mm x 15 mm (Encastré)
	86 mm x 86 mm x 28 mm (fixation en surface)

Comment commander

Référence	Description
CS1750	Lecteur de proximité

