



## Fiche Produit

# CS575S3

Centrale d'alarme 8 zones - NF et A2P type 2

### Généralités

#### CS575S3

Qu'elles couvrent 4 ou 168 zones, toutes les centrales de cette gamme offre la même philosophie de programmation. Ge Security a pris le temps de développer ces centrales conformément à ses propres normes pour offrir des fonctionnalités complètes et différentes options, comme le système domotique et l'écoute bidirectionnelle.

La famille de centrales de contrôle d'intrusion CS875/575/375/175 garantit à vos clients comme à vous-même des solutions qui méritaient bien leur attente.

Extrêmement souples d'emploi, elles vous permettent de choisir une combinaison de zones câblées ou non en fonction de vos besoins particuliers. Évolutives, elles permettent aussi d'ajouter rapidement et sans difficulté de nouvelles zones.

Grâce aux modules supplémentaires pour la prise en charge des technologies radio, domotique X-10 et interphonie, la centrale CS575S3 propose des solutions souples pour l'extension des installations de taille moyenne

### Spécificités

La centrale CS575S3 prend en charge quatre groupes. Elle offre 8 zones internes et peut être étendue à 48 zones à l'aide d'extensions câblées ou sans fil. Vous avez la possibilité d'installer jusqu'à 32 modules.

### Extension de zone radio

La CS575S3 peut-être étendue à l'aide des récepteurs radio 8 ou 16 zones.  
- jusqu'à 48 zones radios supervisées  
- affichage au clavier de l'alarme, antisabotage, batterie faible et perte émetteur

### Extension de zones filaires

La CS575S3 accepte la carte d'extension de zones CS216 ou le boîtier d'extension de zones CS208H.  
Elle est extensible à 48 zones filaires.



### Caractéristiques

- 8 zones filaires librement programmables
- Extensible à 48 zones filaire / radio librement programmables
- 20 types de zone préconfigurés (ex. intrusion ou incendie ...)
- Contournement de répondeur téléphonique
- Transmetteur intégré
- Téléchargement avec blocage installateur
- Protection par fusibles électroniques
- 4 sorties intégrées
- Jusqu'à 4 groupes
- Maximum 8 claviers par groupe
- Détecteurs de fumée 2 ou 4 fils
- Armement forcé par groupe
- Armement/réarmement automatique
- Affectation des zones à un ou plusieurs groupes
- 99 codes utilisateurs (quatre chiffres) ou 66 (six chiffres)
- Sortie HP sirène ou tension
- Surveillance tension et courant de ligne téléphonique
- Test dynamique batterie
- Mode test de marche
- Surveillance de sirène et sortie haut-parleur
- Extension câblée à 48 zones
- 32 modules maximum sur le bus y compris clavier

# CS575S3

## Centrale d'alarme 8 zones - NF et A2P type 2

### Caractéristiques techniques

Alimentation	16,5 Vca, 25 VA
Alimentation aux avec transfo. 25 VA	500 mA
Résistance de boucle	
Pour boucle standard	4.7 kOhms
Pour détecteurs de fumée 2 fils	560 Ohms maximum
Pilote sirène incorporé	2 tons (temporal et yelp)
Courant d'alarme dispo (sirène non pilotée)	2,5 A
Réponse boucle	Choix 50 ms ou 500 ms
Température fonctionnement	0 à 49°C
Dimensions	
Clavier (LCD/LED)	10 x 14,5 cm
Boîtier	395 x 255 x 120 mm
Couleur	
Clavier	Blanc ; ABS
Boîtier	Blanc cassé
Capacité batterie	12V 12AH (BS130N)

### Comment commander

Référence	Description
CS575S3	Centrale d'alarme 8 zones - boîtier plastique NF et A2P type 2
CS5500	Clavier piloté par menus déroulants en clair pour centrales CS175, CS375, CS575, CS875, NF et A2P type 2

### Modules d'extension pour CS575S3\*

- Module d'extension radio  
Des récepteurs radio permettent d'intégrer à la centrale CS575S3 les technologies radios les plus récentes. Le clavier peut afficher les états d'alarme et de supervision des 48 émetteurs possibles, qui peuvent être affectés à n'importe quel des 4 groupes.

- Modules d'extension de zones filaires CS208H/CS216 - 8/16 zones  
Avec ses modules d'extensions de zones, il est possible d'augmenter la capacité de la centrale jusqu'à 48 zones.

- CS507 - Module de 7 sorties grâce à la configuration flexible au départ d'une riche bibliothèque d'événement, le module CS507 peut commander l'éclairage ou des fonctions domotiques via des sorties X-10 ou autres

- CS534 - Module audio domotique  
Le module domotique CS534 peut être utilisé pour la commande des modules X-10 ainsi que pour la fonction interphonie. Ce module offre d'autres part d'armer ou désarmer la centrale à distance par des commandes DTMF du téléphone.

- CS535 - Module vocal  
Transmission des événements sur 6 numéros de téléphone différents avec l'enregistrement de ses propres messages.

- CS7002 - Module GSM  
Transmission via GSM. Possibilité d'être en secours RTC ou en transmetteur à part entière. Possibilité d'envoi des SMS.

\* Maximum 32 modules (claviers compris).

