



Fiche Produit

CS575VVMIQ

Centrale d'alarme 8 zones ext. à 48 zones dédiée à la transmission vidéo

Généralités

CS575VVMIQ

Cette centrale fait partie intégrante de la famille CS Confort.

Elle possède toutes les fonctionnalités d'une CS575S3 avec ses différentes options, comme le système domotique et l'écoute bidirectionnelle.

La centrale CS575VVMIQ a été conçue pour intégrer les modules vidéo CS9104 ou CS9204 en fonction de leurs consommations de courant afin de vous garantir une solution sûre et fiable.

Extrêmement souple d'emploi, elle vous permet de choisir une combinaison de zones câblées ou non en fonction de vos besoins particuliers. Évolutive, elle permet aussi d'ajouter rapidement et sans difficulté de nouvelles zones.

Grâce aux modules supplémentaires pour la prise en charge des technologies radio, domotique X-10 et interphonie, la centrale CS575VVMIQ propose des solutions souples pour l'extension des installations de taille moyenne



Spécificités

La centrale CS575VVMIQ prend en charge quatre groupes. Elle offre 8 zones internes et peut être étendue à 48 zones à l'aide d'extensions câblées ou sans fil. Vous avez la possibilité d'installer jusqu'à 32 modules.

Extension de zone radio

La CS575VVMIQ peut-être étendue à l'aide des récepteurs radio 8 ou 16 zones.
- jusqu'à 48 zones radios supervisées
- affichage au clavier de l'alarme, antisabotage, batterie faible et perte émetteur

Extension de zones filaires

La CS575VVMIQ accepte la carte d'extension de zones CS216 ou le boîtier d'extension de zones CS208H.
Elle est extensible à 48 zones filaires.

Caractéristiques

- 8 zones filaires librement programmables
- Extensible à 48 zones filaire / radio librement programmables
- 20 types de zone préconfigurés (ex. intrusion ou incendie ...)
- Contournement de répondeur téléphonique
- Transmetteur intégré
- Téléchargement avec blocage installateur
- Protection par fusibles électroniques
- 4 sorties intégrées
- Jusqu'à 4 groupes
- Maximum 8 claviers par groupe
- Détecteurs de fumée 2 ou 4 fils
- Armement forcé par groupe
- Armement/réarmement automatique
- Affectation des zones à un ou plusieurs groupes
- 99 codes utilisateurs (quatre chiffres) ou 66 (six chiffres)
- Sortie HP sirène ou tension
- Surveillance tension et courant de ligne téléphonique
- Test dynamique batterie
- Mode test de marche
- Surveillance de sirène et sortie haut-parleur
- Extension câblée à 48 zones
- 32 modules maximum sur le bus y compris clavier

CS575VVMIQ

Centrale d'alarme 8 zones ext. à 48 zones dédiée à la transmission vidéo

Caractéristiques techniques

Alimentation	16,5 Vca, 40 VA
Alimentation aux avec transfo. 40 VA	800 mA
Résistance de boucle	
Pour boucle standard	4.7 kOhms
Pour détecteurs de fumée 2 fils	560 Ohms maximum
Pilote sirène incorporé	2 tons (temporal et yelp)
Courant d'alarme dispo (sirène non pilotée)	2,5 A
Réponse boucle	Choix 50 ms ou 500 ms
Température fonctionnement	0 à 49°C
Dimensions	
Clavier (LCD/LED)	10 x 14,5 cm
Boîtier	395 x 255 x 120 mm
Couleur	
Clavier	Blanc ; ABS
Boîtier	Blanc cassé
Capacité batterie	12V 12AH (BS130N)

Comment commander

Référence	Description
CS575VVMIQ	Centrale d'alarme 8 zones ext. à 48 zones dédiée à la transmission vidéo - boîtier plastique
CS5500	Clavier piloté par menus déroulants en clair pour centrales CS175, CS375, CS575, CS875, NF et A2P type 2
CS9104	Module vidéo VVMIQ 4 entrées caméras
CS9204	Module vidéo VVMIQ 4 entrées caméras - GPRS
LK550002-I	Kit langues CS5500 Installateur - Français
LK550002-U	Kit langues CS5500 Utilisateur - Français

