



## Fiche Produit

# 60-841-43-EUR

Répéteur Euro Quick bridge autonome 433Mhz

### Description

Le répéteur Euro Quick bridge permet de prolonger la portée radio des émetteurs 433 MHz de GE Security avec le récepteur universel RX14N8 ou les récepteurs CSX (RX814I4CA-PCB ou RX16I4CA-PCB) ainsi que le récepteur ATS1230.

Le répéteur s'installe entre le récepteur et les émetteurs. Il permet une prolongation de la portée suivant l'environnement jusqu'à une portée de 20 à 30 m.



### Caractéristiques

- Transmet tous les signaux des émetteurs 433 MHz
- Système autonome et sans programmation (prévoir une alimentation secteur uniquement et sa batterie)
- Capacité max. batterie 12V, 1,2 A
- Utilisation pour tous les récepteurs 433Mhz de chez GE SECURITY

# 60-841-43-EUR

Répéteur Euro Quick bridge autonome 433Mhz

## Caractéristiques techniques

Alimentation	230 Vac / 50 Hz
Consommation	32 mA
Dimension	200 x 120 x 75mm (HxLxP)
Dimension avec les antennes	360 x 120 x 75mm (HxLxP)

## Comment commander

Référence	Description
60-841-43-EUR	Répéteur Euro Quick bridge autonome 433Mhz des émetteurs GE Security
BS121N	Batterie plomb-acide recommandée 1,2 Ah

